Manual Override Box (Caja de Anulación Manual)

Modelo: MOB-4

Aumente la capacidad de manejo de carga de los relays de su controlador

La Caja de Anulación Manual (Manual Override Box) incrementa la capacidad de manejo de carga de los relays de su controlador y proporciona un medio de desconexión externo. El MOB-4 incluye cuatro relays contactores de potencia de 240 V con interruptores AUTOMÁTICO–APAGADO–MANUAL (AUTO–OFF–MANUAL) y filtros supresores de picos (snubber filters). Si necesita anular manualmente un actuador o una máquina de cortinas, hay disponible un kit de anulación para actuadores.

Características

- Relays contactores de potencia de alta resistencia para 240 V
- Interruptores AUTOMÁTICO–APAGADO–MANUAL (AUTO–OFF–MANUAL)
- Caja NEMA 4X (resistente a la corrosión, resistente al agua y retardante al fuego)
- Aprobación CSA
- Garantía limitada de 2 años



Especificaciones eléctricas

Bobina

10,2 mA a 240 VCA

Contacto

25 A a 240 VCA; carga resistiva, 3.0
1 HP a 120 VCA, 2 HP a 240 VCA; motor, factor de potencia 0,4
1300 W a 120 VCA; carga de tungsteno



Accesorios

Kit de anulación para actuadores

El **KMOB-4-ACTUATOR** adapta dos de los pares de interruptores y relays para abrir y cerrar manualmente actuadores o máquinas de cortinas.

Contactor de potencia

El **PC-240** es un contactor de potencia de reemplazo.

Filtro supresor de picos (Snubber Filter)

El **127-0** es un filtro supresor de picos de reemplazo. Los filtros supresores de picos ayudan a prolongar la vida útil de los contactos de los relés al absorber el ruido eléctrico.