Control manual de velocidad FC Series

Modelo: FC-1VAC

Una solución económica para ventiladores de velocidad variable o lámparas de calor

El control manual de velocidad es una forma simple y efectiva de regular motores de ventiladores. El FC-1VAC le permite ajustar manualmente la velocidad de equipos de ventilación o calefacción. También puede utilizarse como atenuador de luz para lámparas de calor en criaderos y puede alimentar hasta cinco lámparas de 250 W.

El FC-1VAC es ideal para granjas avícolas, ganaderas, invernaderos y edificios industriales ligeros.

Características

- 1 salida variable
- Interruptor de ON/OFF (encendido/apagado)
- Configuraciones ajustables de HIGH/LOW (alta/baja) velocidad
- Fusible de protección contra sobrecarga
- Caja resistente **NEMA 4X** (resistente a la corrosion, al agua y con retardante de fuego)
- Aprobación **CSA** y certificación **CE**
- Garantía limitada de **2 años**

Electrical ratings

- **Entrada:** 120/230 VCS, 50/60 Hz
- **Etapa variable:** 12.5 A a 120/230 VCA, uso general (resistivo) **
  9 FLA a 120/230 VCA, motor PSC
  1/2 HP a 120 VCA, 1 HP a 230 VCA, motor PSC
  1500 W tungsteno a 120 VCA
- **Fusible variable:** 15 A, 250 VCA, tipo cerámico ABC

Más información

Para más información sobre el **FC-1VAC** o la línea de productos de Phason Controls, comuníquese con su distribuidor o visite www.phasoncontrols.com.